M-AUDIO

KeyRig 49



クイックスタートガイド

はじめに

M-AudioのKeyRig 49をお買い上げ頂きまして誠に有り難うございます。KeyRig 49キーボードは、49鍵フルサイズのベロシティ・センシティブUSBキーボードで、Windows XPやMac OS Xコンピュータと簡単に統合できるようデザインされています。KevRia 49キーボードは、Ableton Live LiteやKev Rigバーチャル・インストゥルメント・ソフトウェア(両製品とも同梱)等、様 々な音楽制作アプリケーションと互換性を持つ高品位のUSBキーボードです。KeyRig 49キーボードは、人気の高いGarageBandにも理想的に組み合わせて使用できまです。で使用前に本クイッ クスタートガイドをよくお読みになり、適切にセットアップをして下さい。

KeyRig 49の特徴

KevRig 49キーボードの特徴:

- 49鍵ベロシティ・センシティブ・キーボード
- ピッチベンド・ホイール装備
- MIDI割当て可能なモジュレーション・ホイール装備
- MIDI割当て可能なボリューム・スライダ装備
- MIDI割当て可能なオクターブ+/-ボタン装備
- Edit Mode(編集モード) ボタンで高度な機能/プログラミングにアクセス
- サスティーン・フットペダル入力端子
- ドライバのインストール不要、接続して電源をオンにすれば操作可能
- USBバス電源駆動

Key Rigバーチャル・インストゥルメント・ソフトウエアの特徴*:

- トップクオリティのバーチャル・サウンド・モジュール4種類収録
- スタンドアロン・モードまたはプラグインとして使用可能
- 画面 FにMIDI割当て可能なコントローラ装備
- 独立MIDIチャンネル
- 統合ミキサー
- パフォーマンスを組み合わせるスプリットやレイヤーのモジュール搭載
- 各モジュールにデュアル・エフェクト・プロセッサ搭載
- 各モジュールエフェクト以外にもマスター・エフェクト・セクション搭載
- Pro Tools、Ableton Live、Cubaseを含むほぼ全てのソフトウエアに対応

*Windows専用


本クイックスタートガイドについて

本クイックスタートガイドは、KeyRig 49キーボードとKey Rigバーチャル・インストゥルメント・ソフトウエアの両方について基本的な設定方法を説明するものです。

KeyRig 49キーボードの基本的な操作に慣れてくれば、次は2つ以上のアプリケーションで同時に KeyRigキーボードを使用(マルチクライアント)したり、KeyRig 49キーボードのEdit(編集)モードを使用して高度なMIDIメッセージを送出する等、高度なプロフェッショナル機能を使用する段階です。Windows XPでこれらの高度な機能にアクセスするには、KeyRig49キーボードのドライバを別途ダウンロードしてインストールする必要があります(Mac OS Xではドライバのインストールは必要ありません)。PC用の追加ドライバと完全版ユーザーガイド(追加ドライバのインストールや高度な機能の説明を含む)は、製品パッケージに同梱されているKeyRig 49のCD-ROMに収録されています。

KeyRig 49キーボードを接続する

- 同梱されたUSBケーブルでKeyRig 49キーボードをコンピュータに装備されているUSB端子に接続します。USBケーブルはキーボードに電源を供給するだけでなくコンピュータへMIDIデータを転送します。
- KeyRig 49キーボードのリアパネルにある電源 スイッチが「オン」の位置にあることを確認し ます。以上でKeyRig 49キーボードは使用可能 な状態になります。インストールはこれで完了 です。





KeyRigバーチャル・インストゥルメント・ソフトウエア (Windows専用)

- 1. KeyRig 49 CD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブに挿入します。
- 2. 自動的にインストール画面が表示されます。インストール画面が自動的に表示されない場合には、スタートメニュー > マイコンピュータからKeyRig 49をダブルクリックします。
- 3. プルダウン・メニューからKey Rigバーチャル・インストゥルメントを選択して「Install(インストール)」をクリックします。
- 4. 画面の指示に従いインストールを続けます。
- 5. インストールの途中で2度コンピュータのディレクトリを指定する必要があります。 最初のディレクトリはVSTプラグインのディレクトリです。これは、M-Audioの KeyRig VSTプラグインがインストールされる場所です。2つ目のディレクトリは、 KeyRig Dataディレクトリのサウンドデータ・ファイルです。このファイルのサイズ は約350MBで必要に応じて別の場所に保存することができます。
- 6. インストーラがソフトウエアのインストールを完了したら「Finish(完了)」をクリックします。
- 7. 以上でKeyRigパーチャル・インストゥルメント・ソフトウエアは、コンピュータにインストールされました。音楽制作を開始する前に使用するソフトウエアを認証する必要があります。次項「認証」をよくお読みになり認証を実行して下さい。

認証:

オンラインでの認証:

音楽を制作するコンピュータがインターネットに接続されている場合、認証の手続は以下の通り 行います:

- 1. KevRigバーチャル・インストゥルメント・ソフトウエアをスタンドアロン・モードで 起動します。
- 2. M-Audioのロゴをクリックします。
- 「Enter Certification Code Here(認証コードを入力)」のボックスをダブルクリック します。認証コードを入力(認証コードは製本版クイックスタートガイドの表紙に貼付 けられています) して「Certify On-Line (オンラインでの認証)」をクリックします。
- 4. ウエブサイトが開き個人の認証ファイルへのリンクが含まれます。このファイルをコ ンピュータにダウンロードしてダブルクリックします。
- 5. KeyRigバーチャル・インストゥルメント・ソフトウエアを再起動すれば認証の手続は 終了です。

オフラインでの認証:

音楽制作に使用するコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、 認証の手続は以 下の通り行います:

- 1. KeyRigバーチャル・インストゥルメント・ソフトウエアをスタンドアロン・モードで 起動します。
- 9. M-Audioのロゴをクリックします。
- 3. 認証コードを入力 (認証コードは製本版クイックスタートガイドの表紙に貼付けられ ています)して「Certify Off-Line (オフラインでの認証)」をクリックします。
- 4. デスクトップにKeyRigのインターネット・ショートカット・ファイルが作成されます。
- CDRやメモリーカード等にインターネット・ショートカット・ファイルをコピーしインターネッ トに接続されているコンピュータにCDRやメモリーカードを接続してファイルを移動します。

- 6. インターネット・ショートカット・ファイルをダブルクリックするとウエブサイトが **聞き、個人の認証ファイルへのリンクが含まれています。ファイルをダウンロードし** て音楽制作をするコンピュータへダウンロードしたファイルを移動します。
- 7 音楽制作をするコンピュータに移動したら、認証ファイルをダブルクリックします。
- 8. KeyRigバーチャル・インストゥルメント・ソフトウエアを再起動すれば認証の手続は 完了です。

注意:KevRiaバーチャル・インストゥルメント・ソフト ウエアをスタンドアロン・モードで使用するにはASIO対 広のサウンド・カードが必要です。

KeyRigバーチャル・インストゥルメント・ソフトウエア を起動する

KeyRigバーチャル・インストゥルメント・ソフトウェアのインストールが適切に終了したら、 以下の2つの方法のいずれかを使用してソフトウエアを起動します:

- 1. スタンドアロン・モード:インストールの途中でコンピュータのデスクトップに 配置された Key Rigショートカット・アイコンをダブルクリックします。このア イコンが表示されない場合、スタートメニュー>全てのプログラム>M-Audio > Kev Rig > Kev Rigの順にクリックしてソフトウエアを起動します。
- 2. VSTまたはRTASプラグイン: DAWを起動し使用されていないトラックでバー チャル・インストゥルメントとしてKey Rigを選択します。詳しくは、ご使用の アプリケーションの取扱説明書を参照して下さい。

KevRigバーチャル・インストゥルメント・ソフトウエア の設定

KevRigバーチャル・インストゥルメント・ソフトウエアをスタンドアロン・モードで使用す る場合、MIDI入力の設定をする必要がありません。KeyRigバーチャル・インストゥルメン ト・ソフトウエアは、KevRia 49キーボードやコンピュータにインストールされているその 他のMIDIインターフェイス等からMIDIデータを自動的に受信します。

KevRigバーチャル・インストゥルメント・ソフトウェアをプラグインで使用する場合、 DAWのMIDI入力設定によりKevRigバーチャル・インストゥルメント・ソフトウエアが受信す るMIDI情報が判断されます。MIDIのルーティングに関する詳しい情報については、お使いの DAWの取扱説明書を参照して下さい。

KevRigバーチャル・インストゥルメント・ソフトウエアをスタンドアロン・モードで使用す る場合、KevRigのウインドウの上部にあるプルダウン・メニューからASIO対応のサウンド・ カードと出力チャンネルを下図の通りに選択する必要があります。

Analog Out 1/2 Delta ▼ On Cfg. M-Audio Delta ASIO

サードパーティのソフトウエアを設定する

KeyRig 49キーボードが適切にインストールされていれば、コンピュータ内のMIDI対応の DAWはKeyRig 49を新たなMIDI入力デバイスとして認識します。KeyRig 49キーボードを DAWと使用する場合、KeyRig 49から送出されるMIDIデータを読み込むようにソフトウエアを 設定する必要があります。一般的には、DAWのOptions (オプション) またはDevice Setup (デバイス設定) メニューからMIDI入力に「KeyRig 49」または「USB Audio Device」を選択 します。Windows XPでオプションのドライバがインストールされていなければKevRia 49キー ボードは「USB Audio Device」と表示されます。オプションのドライバをインストールすると KeyRig 49キーボードは「KeyRig 49 In」と表示されます。DAWをMIDI入力機器で使用する よう設定する方法については、音楽ソフトウエアの取扱説明書を参照して下さい。

その他の情報とサポート

M-Audioのウエブサイト(www.m-audio.jp)には最新ニュース、FAQ、テクニカルサポート等の情報が満載 です。で購入されたM-Audio製品についての最新情報はM-Audioのウエブサイトでご確認下さい。

エムオーディオでは安全上のご注意に基づいて適切に使用されている場合に限り、本製品をお買い上げいただい た日より一年間は保証期間となり修理は無償で行います。しかしながら、不適切な使用方法による破損の場合。 で購入者が所有していない場合、エムオーディオでのユーザー登録がお済みでない場合などは保証の対象となり ません。但し、電源アダプタやケーブルなどの付属品は、適切な使用の結果不具合が生じた場合でも保証対象に は含まれません(初期不良の場合は除く)。お使いの製品に対応する保証規定はwww.m-audio.jp/warrantyでご 覧下さい。

エムオーディオへ製品を送付する場合には、事前にエムオーディオのRA(Return Authorization/返品認可)番 号を取得する必要があります。製品のRA番号を取得するには、エムオーディオへご連絡頂ければ、エムオーデ ィオのカスタマーサービスが症状などをお伺いしエムオーディオへ製品の送付が必要と判断した場合にRA番号 を発行させて頂きます。製品のRA番号を取得後、具体的な症状や送付理由を書面に記述し、製品を保護する安 全な梱包を施した上、外装パッケージにRA番号を明記しM-Audioまで送付下さい。製品の修理には発送時の送 料、返却時の送料と発生し得る手数料はご購入者の負担となります(初期不良の場合は除く)。

ユーザー登録:エムオーディオへお問い合わせ頂く場合には、エムオーディオでのユーザー登録を完了しなけれ ば製品保証や技術的なサポートを受けることができません。ユーザー登録を行うには、次の2つの方法がありま す。環境に合わせた方法でユーザー登録を行って下さい。1.)コンピュータで(一般的なWebブラウザ)エムオー ディオWebサイトへアクセスできる方:エムオーディオ オンラインユーザー登録ページhttp:// www.m-audio.jp/register/にて、必要事項を入力して送信して下さい。2.)携帯電話でエムオー ディオWebサイトへアクセスできる方:エムオーディオ モバイルサイトのオンラインユーザー登

録ページhttp://web.m-audio.ip/mobile/にて、必要事項を入力して送信して下さい。







警告:本製品には鉛を含む化学物質が含まれます。癌や出生異常、その他生殖への危害の原因と なる物質として米国カリフォルニア州で知られています。 ご使用の後には手を洗って下さい。

© 2007 Avid Technology, Inc.無断複写、転載を禁じます。製品の特徴、仕様、システ ム環境条件、在庫状況は予告無く変更になる場合があります。AvidとM-AudioとKeyRigと KeyRig 49はAvid Technology, Incの商標または登録商標です。ここに記載されているその 他全ての商標または登録商標はそれぞれの所有者に属します。

M-Audio USA

5795 Martin Rd., Irwindale, CA 91706

Technical Support	<u>Sales</u>
web:www.m-audio.com/tech	e-mail: sales@m-audio.com
tel (pro products): (626) 633-9055	tel:
tel (consumer products): .(626) 633-9066	fax: (626) 633-9070
fax (shipping):(626) 633-9032	Web www.m-audio.com

M-Audio Germany

Kuhallmand 34, D-74613 Ohringen, Germany

Technical Support	<u>Sales</u>
e-mail: support@m-audio.de	e-mail: info@m-audio.de
tel: +49 (0)7941 - 9870030	tel: +49 (0)7941 98 7000
fax:	fax: +49 (0)7941 98 70070
	Web www.m-audio.de

M-Audio U.K.

Floor 6, Gresham House, 53 Clarenden Road, Watford, WD17 1LA, United Kingdom

Technical Support	<u>Sales</u>
e-mail: support@maudio.co.uk	tel: +44 (0)1923 204010
tel:(Mac support): .+44 (0)1765 650072	fax: +44 (0)1923 204039
tel: (PC support): . +44 (0)1309 671301	Web www.maudio.co.uk

M-Audio Canada

1400 St-Jean Baptiste Ave. #150, Quebec City, Quebec G2E 5B7, Canada

Technical Support	Sales
e-mail: techcanada@m-audio.com	e-mail: infocanada@m-audio.com
phone:	phone: (866) 872-0444
fax:	fax: (418) 872-0034
	Web www.m-audio.ca

M-Audio France

Floor 6, Gresham House, 53 Clarenden Road, Watford, WD17 1LA, United Kingdom

Renseignements Commerciaux	Assistance Technique
tel: 0 810 001 105 e-mail: info@m-audio.fr	e-mail : support@m-audio.fr mac@m-audio.fr
Assistance Technique	fax:+33 (0)1 72 72 90 52
PC: 0 820 000 731	Site Webwww.m-audio.fr
MAC:0 820 391 191	

M-Audio Japan

アビッドテクノロジー株式会社エムオーディオ事業部: 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-18-10 Avid Technology K.K.: 2-18-10 Marunouchi, Naka-Ku, Nagoya, Japan 460-0002

カスタマーサポート	セールスに関するお問い合わせ
(<u>Technical Support</u>)	(<u>Sales</u>)
e-mail : win-support@m-audio.jp	e-mail: info@m-audio.jp
e-mail (Macintosh 環境専用): mac-support@m-audio.jp	tel:
tel: 052-218-0859 (10:00~12:00/13:00~17:00)	fax: 052-218-0875
	Web www.m-audio.jp